

PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON:

A. Liitumiskilp LK

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-----|
| 1 | Puutekaitse | 1 | kmp |
| 2 | Klemm Al/Cu 4x95mm ² KR | 1 | tk |
| 3 | Klemm Al/Cu 4x50mm ² SI | 1 | tk |
| 4 | Klemm Al/Cu 4x50mm ² KR | 1 | tk |
| 5 | Juhe MKEM 16 KR | 3 | m |
| 6 | Juhe MKEM 6 KR | 1 | m |
| 7 | Abimaterjalid | | |

B. Peajaotuskilp PJK

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----|-----|
| 1 | Puutekaitse | 1 | kmp |
| 2 | Klemm Al/Cu 4x50mm ² SI | 2 | tk |
| 3 | Klemm Al/Cu 4x50mm ² KR | 2 | tk |
| 4 | Klemm Al/Cu 2x50mm ² | 5 | tk |
| 5 | Klemm Al/Cu 2x16mm ² | 1 | tk |
| 6 | Seadmeklemm Al/Cu 50mm ² | 16 | tk |
| 7 | Juhe MKEM 25 MU | 6 | m |
| 8 | Juhe MKEM 6 MU | 3 | m |
| 9 | Juhe MKEM 6 SI | 1 | m |
| 10 | Juhe MKEM 6 KR | 2 | m |
| 11 | Lahklüliti 3x100A | 1 | tk |
| 12 | Lahklüliti 3x63A | 5 | tk |
| 13 | Lahklüliti 3x32A | 1 | tk |
| 14 | Autom.kaitselüliti 3C16A | 1 | tk |
| 15 | Autom.kaitselüliti 1C50A | 15 | tk |
| 16 | Autom.kaitselüliti 1C32A | 3 | tk |
| 17 | Autom.kaitselüliti 1C20A | 1 | tk |
| 18 | Autom.kaitselüliti 1C16A | 1 | tk |
| 19 | Autom.kaitselüliti 1B10A | 4 | tk |
| 20 | Rikkevoolukaitse 4p25A30mA | 1 | tk |
| 21 | Voolulatt 3x16mm ² | 21 | M |
| 22 | Voolulatt 3x10mm ² | 12 | M |
| 23 | PE/N lati kandur | 4 | tk |
| 24 | PE/N latt | 0,6 | m |
| 25 | PE/N lati klemm 16mm ² | 20 | tk |
| 26 | PE/N lati klemm 6mm ² | 16 | tk |
| 27 | Pistikupesa 230V 16A IP44 | 1 | tk |
| 28 | Pistikupesa 400V 16A IP44 | 1 | tk |
| 29 | Kaabel XPJ 3g2,5 | 1 | m |
| 30 | Kaabel XPJ 5g2,5 | 1 | m |
| 31 | Abimaterjalid | | |

C. Korrusekilbid JK1...JK5

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|-----|
| 1 | Puutekaitse | 1 | kmp |
| 2 | Klemm 4x50mm ² N | 5 | tk |
| 3 | Klemm 4x50mm ² PE | 5 | tk |
| 4 | Seadmeklemm Al/Cu 50mm ² | 15 | tk |
| 5 | Juhe MKEM 16 KR | 30 | m |
| 6 | Juhe MKEM 6 KR | 15 | m |
| 7 | Juhe MKEM 6 SI | 30 | m |
| 8 | Juhe MKEM 6 MU | 30 | m |
| 9 | Plommitav karp 4M | 5 | tk |
| 10 | Plommitav karp 116x162x76 | 5 | tk |
| 11 | Autom.kaitselüliti 1C40A | 20 | tk |
| 12 | Autom.kaitselüliti 1B20A | 1 | tk |
| 13 | Autom.kaitselüliti 1B16A | 1 | tk |
| 14 | Autom.kaitselüliti 1B13A | 2 | tk |
| 15 | Autom.kaitselüliti 1B10A | 1 | tk |
| 16 | Rikkevoolukaitse 2p40A30mA | 1 | tk |
| 17 | Voolulatt 1x10mm ² | 7 | M |
| 18 | Latt N7 | 2 | tk |
| 19 | Latt PE12 | 1 | tk |
| 20 | Abimaterjalid | | |

D. Maandur ja potentsiaalühtlustus

| | | | |
|---|-----------------------------|----|-----|
| 1 | Maandusvarras 1,5m | 10 | tk |
| 2 | Maanduskamber | 5 | tk |
| 3 | Maandusjuht 10mm | 35 | m |
| 4 | Lahutusklemm | 1 | tk |
| 5 | Juhe MKEM 16 KR | 50 | m |
| 6 | Peapotentsiaalühtlustuslatt | 1 | kmp |
| 7 | Lintklamber | 6 | tk |
| 8 | Abimaterjalid | | |

E. Keldri valgustus

| | | | |
|---|----------------------|-----|----|
| 1 | Valgusti IP44 1500lm | 12 | tk |
| 2 | Valgusti IP44 800lm | 20 | tk |
| 3 | Harukarp IP44 | 19 | tk |
| 4 | Pindlüliti IP44 | 2 | tk |
| 5 | Süvislüliti | 1 | tk |
| 6 | Kaabel XPJ 2x1,5 | 10 | m |
| 7 | Kaabel XPJ 3G1,5 | 115 | m |
| 8 | Abimaterjalid | | |